



DIESEL 6500 TE XL C

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Diesel

Produktvorteile

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER
- Hohe Kapazität
- Komfortables Handling durch ergonomische Griffe
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie

Verschiedenes

Die kombinierten Vorteile einer hohen Kapazität und einer herausragenden Langlebigkeit für alle professionellen Anwendungen.



DIESEL 6500 TE XL C

Allgemeine technische Daten

Baureihe	Diesel
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	5.2
Max. Leistung (LTP) (kVA)	6.5
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
Schallleistung, gewährleistete Lw(A)	108
Schallpegel dB(A) in 1m	93
Schallpegel dB(A) in 7m	79

Technische Daten Motor

Fabrikat Motor	Kohler Diesel
Motor Type	KD440
Ventilanordnung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrik
Kraftstoff	Diesel
Autonomie (h)	13.3
Verbrauch (L/h)	1.2
Tank (L)	16
Ölmangelabschaltung	Ja
Hubraum (cm ³)	442
Ölfüllmenge (l)	1.5

Technische Daten Generator

Modell	Synchron
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

Anschlüsse und Schalttafel

1 Anschluss 230V 10/16A - Schutzschalter + 1 Anschluss 400V 16A - Schutzschalter

Abmessungen und Gewicht

Länge (cm)	81
Breite (cm)	55.5
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	108

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56.5
Höhe (cm)	60
Palettentyp	120/81
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193

DIESEL 6500 TE XL C - PORTABLE POWER - 50Hz range Diesel

This document is not contractual - The SDMO company reserves the right to modify any of the characteristics stated in this CD Rom without notice, in a constant effort to improve the quality of its products.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

Zubehör inklusive



Betriebs- und Wartungsanleitung

Zubehör exklusive



R03	Differentialschutz R03	Diese Schaltanlage enthält den Fehlerschutzschalter und den Thermoschutzschalter
R05A	Schaltanlage für automatischen Start R05A	Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)
RKB1	Radsatz RKB1	Radsatz für Stromerzeuger von mehr als 6 kW
RPM	Steckersatz RPM	
RPQ	Erdungsstab RPQ	Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm ² Querschnitt.
RBAC	Lagerbehälter	Herausnehmbarer Lagerbehälter