



ENDRESS

Power Generators

ESE 3000 BS

Artikel-Nr.: **240209**



Hauptmerkmale

Nennspannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50
Nennstrom 3~ (PRP) [A]	10,9
Leistungsfaktor [cos φ]	1
Steckdosen	2 x 230V 16A

Abmessungen und Gewicht

Maße L x B x H [mm]	640 x 475 x 526
Gewicht ca. [kg]	53
Tankinhalt [l]	20

Autonomie

Laufzeit bei 75% Last [h]	14,3
---------------------------	------

Schalleistung

Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	95
-----------------------------------	----

Motor

Modell	EPL_M1
Anzahl Zylinder Motor und Anordnung	1-Zyl. 4-Takt OHV
Hubraum [cm ³]	193
Motorleistung (COP) [kW]	4,9
Startsystem	Reversierstart
Kraftstoff	Benzin
Startermotor [kW]	Reversierstarter
Verbrauch bei 75% Last [l/h]	1,4

Generator

Generatortyp	synchron
Modell	synchron

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

6.5.2019

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 3000 BS

Artikel-Nr.: 240209

ENDRESS 
Power Generators

Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Abschaltautomatik
Großtank für lange Laufzeiten
Tragegriffe klappbar
Tankfüllstandsanzeige
4 in 1 Display für mehr Übersicht
AVR Regelung
Generator-Überlastschutz

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

6.5.2019

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

