



# ENDRESS

## Power Generators

### ESE 906 DLS ES DI

Artikel-Nr.: **121010**

#### Hauptmerkmale

Generatortyp	synchron
Max. Leistung 3~ [kVA/kW]	10,3/8,2
Max. Leistung 1~ [kVA/kW]	6.8/6.1
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	8.8/7.0
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	5.2/4.7
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	12,7
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8/0,9
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	23

#### Motor

Motortyp	LOMBARDINI 25LD330 /16 HP
Bauart	2-Zylinder 4-Takt
Hubraum [cm <sup>3</sup> ]	654
Leistung bei 3000 U/min	11,2
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt [l]	24
Verbrauch bei 75% Last [l/h]	2,0
Laufzeit bei 75% Last [h]	12
Startsystem	E-Start inkl. Batterie
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	105
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	80
Gewicht ca. [kg]	160
Maße L x B x H [mm]	960 x 641 x 667
Steckdosen	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A

„Diese CO<sub>2</sub>-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

#### Vorteile auf einen Blick

Entspricht nicht der EU-Geräuschrictlinie 2000/14/EG

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

7.7.2021

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 906 DLS ES DI

Artikel-Nr.: 121010



**Power Generators**

**Ausstattungsmerkmale**

Große Seitenblenden schützen Motor und Generator

Generator Überlastungsschutz

Compound geregelter Hochleistungsgenerator

Starterbatterie 12 V

Großtank 24 Liter

**Mögliche Einsatzbereiche**

	400V	230V
Elektrowerkzeuge bis	6900W	4600W
Garten- oder Baugeräte bis	4700W	3100W
Kompressoren oder Pumpen bis	3500W	2400W
Inverter-Schweißgeräte bis Ø	4,0mm	

**Sonderausstattung - nicht nachrüstbar**

Bestell-Nr.

Kabel-Fernbedienung (20m)

162 024

**Zubehör**

Bestell-Nr.

Radsatz

**161 007**

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

7.7.2021

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-stromerzeuger.de

