



# ENDRESS

## Power Generators

### ESE 1006 DLS-GT ES ISO DI

Artikel-Nr.: **122007**



#### Hauptmerkmale

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Generatortyp              | synchron    |
| Max. Leistung 3~ [kVA/kW] | 9,8 / 7,9   |
| Max. Leistung 1~ [kVA/kW] | 6.3/5.7     |
| Dauerleistung 3~ [kVA/kW] | 8.5/6.8     |
| Dauerleistung 1~ [kVA/kW] | 5.0/4.5     |
| Nennspannung [V]          | 400/230     |
| Nennstrom [A]             | 12,3 / 21,7 |
| Leistungsfaktor [cos φ]   | 0,8/0,9     |
| Frequenz [Hz]             | 50          |
| Schutzart Generator [IP]  | 23          |

#### Motor

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Motortyp                            | LOMBARDINI 25LD330 /16 HP                                  |
| Bauart                              | 2-Zylinder 4-Takt  |
| Hubraum [cm <sup>3</sup> ]          | 654  |
| Leistung bei 3000 U/min             | 11,2   |
| Kraftstoff                          | Diesel   |
| Tankinhalt [l]                      | 24   |
| Verbrauch bei 75% Last [l/h]        | 2,0  |
| Laufzeit bei 75% Last [h]           | 12   |
| Startsystem                         | E-Start inkl. Batterie                                     |
| Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]   | 97   |
| Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)] | 72   |
| Gewicht ca. [kg]                    | 207  |
| Maße L x B x H [mm]                 | 945 x 595 x 825  |
| Steckdosen                          | 1 x 230 V/16 A<br>2 x CEE 230 V/16 A<br>1 x CEE 400 V/16 A |

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

6.5.2019

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: **+49 (0) 7123-9737-0**  
Fax.: **+49 (0) 7123-9737-50**  
[www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)



ESE 1006 DLS-GT ES ISO DI

Artikel-Nr.: 122007

**ENDRESS** ®  
**Power Generators**

#### Ausstattungsmerkmale

Generator Überlastungsschutz  
Schallisolierendes Gehäuse für geringe Betriebsgeräusche  
Großtank für lange Laufzeiten  
Isolationsüberwachung  
Voltmeter  
Kranverladeöse  
Starterbatterie 12 V  
AVR Regelung

#### Mögliche Einsatzbereiche

|                              | 400V  | 230V  |
|------------------------------|-------|-------|
| Elektrowerkzeuge bis         | 6700W | 4400W |
| Garten- oder Baugeräte bis   | 4500W | 3000W |
| Kompressoren oder Pumpen bis | 3400W | 2300W |
| Inverter-Schweißgeräte bis Ø | 4,0mm |       |

#### Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

|                           | Bestell-Nr. |
|---------------------------|-------------|
| Kabel-Fernbedienung (20m) | 162 023     |

#### Zubehör

|         | Bestell-Nr.    |
|---------|----------------|
| Radsatz | <b>161 031</b> |

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

6.5.2019

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)

