




ENDRESS

Power Generators

ESE 2000i

Artikel-Nr.: **110005**



Hauptmerkmale

Generatortyp	synchron
Max. Leistung 1~ [kVA/kW]	2.0/2.0
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	1.6/1.6
Nennspannung [V]	230
Nennstrom [A]	8,7
Leistungsfaktor [cos φ]	1
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	23

Motor

Motortyp	Yamaha MZ 80 / 3,5 HP
Bauart	1-Zylinder 4-Takt OHV
Hubraum [cm ³]	79
Leistung bei 3000 U/min	1,8
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	4
Verbrauch bei 75% Last [l/h]	0,7
Laufzeit bei 75% Last [h]	5,7
Startsystem	Reversierstart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	89
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	64
Gewicht ca. [kg]	20
Maße L x B x H [mm]	540 x 330 x 505
Steckdosen	1 x 230 V/16 A 1x 12V

Vorteile auf einen Blick

- Invertertechnologie
- Hohe Stromqualität
- Kompakt und leise
- Einfache Handhabung
- Parallelschaltfähig

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

14.5.2019

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 2000i

Artikel-Nr.: 110005



Ausstattungsmerkmale

- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator Überlastungsschutz
- Lastabhängige Motordrehzahl
- Anschluss für 12 V Batterieladung
- Parallelschaltfähigkeit

Mögliche Einsatzbereiche

230V

Elektronische Verbraucher bis

1600W

Elektrowerkzeuge bis

1450W

Gartengeräte bis

1250W

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

14.5.2019

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

