



ENDRESS

Power Generators

ESE 3000i

Artikel-Nr.: **110006**



Hauptmerkmale

Generatortyp	synchron
Max. Leistung 1~ [kVA/kW]	3.3/3.3
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	3.0/3.0
Nennspannung [V]	230
Nennstrom [A]	13,0
Leistungsfaktor [cos φ]	1
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	23

Motor

Bauart	1-Zylinder, 4-Takt, OHV
Hubraum [cm ³]	171
Leistung bei 3000 U/min	4,2
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	6,8
Verbrauch bei 75% Last [l/h]	1,36
Laufzeit bei 75% Last [h]	5
Startsystem	E-Start inkl. Batterie
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	93
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	68
Gewicht ca. [kg]	41
Maße L x B x H [mm]	588 x 442 x 452
Steckdosen	1 x 230 V / 16 A 1 x 12V / 8,3 A 1 x USB 5V / 2,1 A

Vorteile auf einen Blick

- Invertertechnologie
- Hohe Stromqualität
- Kompakt und leise
- Einfache Handhabung

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

6.5.2019

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 3000i

Artikel-Nr.: 110006



Ausstattungsmerkmale

- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator Überlastungsschutz
- Lastabhängige Motordrehzahl
- Anschluss für 12 V Batterieladung
- USB Anschluss

Mögliche Einsatzbereiche

	230V
Elektronische Verbraucher bis	3000W
Elektrowerkzeuge bis	2750W
Gartengeräte bis	2350W

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

6.5.2019

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

