



ENDRESS

Power Generators

ESE 404 YS DI

Artikel-Nr.: **121000**



Hauptmerkmale

Generatortyp	synchron
Max. Leistung 1~ [kVA/kW]	3.9/3.5
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	3.3/3.0
Nennspannung [V]	230
Nennstrom [A]	14,3
Leistungsfaktor [cos φ]	0,9
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	23

Motor

Motortyp	YANMAR L 70 / 6,7 HP
Bauart	1-Zylinder 4-Takt
Hubraum [cm ³]	296
Leistung bei 3000 U/min	4,1
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt [l]	3,5
Verbrauch bei 75% Last [l/h]	1,0
Laufzeit bei 75% Last [h]	3,5
Startsystem	Reversierstarter
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	101
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	76
Gewicht ca. [kg]	54
Maße L x B x H [mm]	760 x 538 x 560
Steckdosen	2 x 230 V/16 A

Vorteile auf einen Blick

Entspricht nicht der EU-Geräuschrictlinie 2000/14/EG

Ausstattungsmerkmale

Große Seitenblenden schützen Motor und Generator
Generator Überlastungsschutz

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

6.5.2019

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 404 YS DI

Artikel-Nr.: 121000

ENDRESS  [®]
Power Generators

Mögliche Einsatzbereiche	230V
Elektrowerkzeuge bis	2900W
Garten- oder Baugeräte bis	2000W
Kompressoren oder Pumpen bis	1500W
Zubehör	Bestell-Nr.
Radsatz	161 000

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

6.5.2019

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

