



ENDRESS

Power Generators

ESE 1306 DHS-GT ES

Artikel-Nr.: **230029**



Hauptmerkmale

Generatortyp	synchron
Max. Leistung 3~ [kVA/kW]	13.2/10.5
Max. Leistung 1~ [kVA/kW]	7.6/6.8
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	12.0/9.6
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	6.9/6.2
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	17,3/30
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	23

Motor

Motortyp	HONDA GX630 / 21 HP
Bauart	2-Zylinder 4-Takt OHV
Hubraum [cm ³]	688
Leistung bei 3000 U/min	14,2
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	16
Verbrauch bei 75% Last [l/h]	4,3
Laufzeit bei 75% Last [h]	3,7
Startsystem	E-Start inkl. Batterie
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	102
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	77
Gewicht ca. [kg]	137
Maße L x B x H [mm]	945 x 570 x 645
Steckdosen	1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A

Vorteile auf einen Blick

Entspricht nicht der EU-Geräuschrictlinie 2000/14/EG

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

6.5.2019

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 1306 DHS-GT ES

Artikel-Nr.: 230029

ENDRESS [®]
Power Generators

Ausstattungsmerkmale

Großtank für lange Laufzeiten
Generator-Überlastungsschutz
Ölmangel-Abschaltautomatik
HONDA + Briggs & Stratton OHV-Motoren
Compoundgeregelter Hochleistungs-Generatoren bei 400 V

Mögliche Einsatzbereiche	400V	230V
Elektrowerkzeuge bis	9300W	6100W
Garten- oder Baugeräte bis	6200W	4100W
Kompressoren oder Pumpen bis	4700W	3100W
Inverter-Schweißgeräte bis Ø	5,0mm	

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar	Bestell-Nr.
Funk-Fernbedienung	162 007
FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset	162 009
3-Wege Kraftstoffhahn	163 050

Zubehör	Bestell-Nr.
Radsatz	161 015
Radsatz	161 015
Wartungssatz	164 032
Betankungsset für 3-Wege-Kraftstoffhahn	163 110

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

6.5.2019

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

